

Sonstiges

Buffalo Linkstation oder Terastation meldet Partition not Found beim Firmware Update

Wechselt man bei Buffalo Linkstation oder Terastation die Festplatten, so hat diese kein Betriebssystem mehr, denn die Firmware (Betriebssystem) wird auf der Festplatte gespeichert.

Der Fehler kann auch eine defekte Festplatte bedeuten, so das man diese zunächst auch einmal in einem anderen Computer testen sollte.

Hat man aber einwandfreie Festplatten in der Terastation oder Linkstation und diese statet im Notfall Modus, so hilft in der Regel ein Firmware Update. Die aktuelle Firmware kann man häufig noch von der Buffalo Webpage herunterladen.

Beim Update kommt dann gelegentlich die Meldung "Partition not found" und das Firmware Update bricht dann ab. Wenn keine wichtigen Daten dabei auf der Festplatte sind kann man diese Festplatte einfach überschreiben und das Firmware Update dazu zwingen eine neue Partition anzulegen.

Entpackt man die Firmware auf einem Windows PC findet man im selben Verzeichnis eine Datei namens LSUpdater.ini bei der Linkstation und TSUpdater.ini bei einer Buffalo Terastation

Diese sollten Sie mit einem Texteditor bearbeiten und finden in etwa folgenden Inhalt:

[Application]

Title = BUFFALO LinkStation Series Updater Ver.1.84
WaitReboot = 1200
WaitFormat = 600
WaitFileSend = 600
WaitDiscover = 120

[Target]

ProductID = 0x80000000
ProductID2 = 0x0000001A
ProductID3 = 0x0000300B
ProductID4 = 0x0000300C
ProductID5 = 0x0000001B
ProductID6 = 0x0000001C
ProductID7 = 0x00004002
ProductID8 = 0x00004003

Name = LinkStation

[Flags]

VersionCheck = 1
NoFormatting = 1

Wichtig ist es hier nur unter Flags die beiden 1sen gegen 0 zu tauschen also in folgendes:

[Flags]

VersionCheck = 0
NoFormatting = 0

Dann starten Sie den LSUpdater.exe erneut und Sie werden gefragt, ob Sie wirklich die Partitionen neu formatieren möchten. Beantworten Sie das mit ja, dann werden die Festplatten zwangsformatiert und dabei **ALLE DATEN GELÖSCHT!!!**

Bei neu eingesetzten Festplatten ist das ja durchaus nicht schlimm und sogar gewünscht und so kann man dann die Buffalo Linkstation oder Terastation wieder nutzen.

Sonstiges

Eindeutige ID: #1326

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-02-11 20:08