

Barcode Scanner

Programmierung Datalogic Gryphon M130 - weglassen von Zeilen

Programmierung von Datalogic Gryphon beachten:

Nach Programmierung des USB Portes wichtig, dass das Land bzw. der Keyboard Code eingestellt wird, sonst sehen die Zeichen etwas seltsam aus!

Es gibt einen sogenannten Barcode Code Identifier! Diesen kann man enablen und dann einen Code scannen. Das erste Zeichen ist dann vor dem Barcode der Identifier. Diesen dann in der Tabelle nachschlagen und so feststellen, welchen Code man vorliegen hat.

Will man Zeichen weg lassen bei einem bestimmten Code, so findet man das unter DATA Format - Field Adjustment. Wichtig dabei ist dass man den weg zu lassenden Code zweistellig angibt. Statt z.B. 6 Stellen muss man 06 dort eingeben. Auch beachten, dass man - wenn man zunächst dort eine falsche Zahl eingetragen hat, man erst disable field adjustment wählt, das abspeichert und anschliessend noch mal neu richtig eingibt. Sonst nimmt er den Code erst mal gar nicht mehr.

PDFs für die Programmierung im Anhang zu finden.

Falls Sie den Gryphon erwerben wollen: [Gryphon GM4130](#)

Eindeutige ID: #1010

Verfasser: ley

Letzte Änderung: 2009-06-09 16:03