VP485e

VP485 und VP495 Wartungen - Wann ist es notwendig?

Der Hersteller empfehlt 3 Wartungsroutine auf dem VP485 und VP495.

Das Ziel ist es die Ausfallzeit des Druckers zu minimieren und somit auch die höchste Druckqualität zu behalten

Hier die Empfohlenen Wartungen :

Ab ca. 250.000 inches (ca. 6350Meter) - Oder 6 Monate benutzung

1. Visuelle Inspektion des Carriage Belt (Transparentes Transportband am Druckkopf)
2. Gerenerelle Reinigung des Druckers (Mit Fusselfreiem Stoff, feuchte Tücher (mit destilliertem Wasser)
3. Klebereste und Etiketten aus früheren Papierstaus entfernen
4. Nachschmieren mit Fett der Druckkopfstange

Ab ca. 500.000 inches (ca. 12700 Meter)

1. Das gleiche wie bei 250.000 Zoll
2. Beim Verschleiß des Transportbands, ersetzen
3. Wenn der "Spittoon Ink Level" (Servicestation) größer als 90% ist, muss die Servicestation ersetzt werden

Ab ca. 1.000.000 inches (ca. 25400 Meter)

1. Das gleiche wie bei 500.000 Zoll
2. Encoder Streifen überprüfen und gegebenfalls wechseln bei Verschmutzung

Eindeutige ID: #1259
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2016-06-15 15:59

© 2024 John Doe <info@karley.de> | 2024-05-28 21:54
URL: https://kb.karley.de/content/45/260/de/vp485-und-vp495-wartungen-_-wann-ist-es-notwendig.html